



Закрытое акционерное общество
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
МАЛОГАБАРИТНАЯ «МТК-Н2 / Н3 (ХС)»**

Паспорт
ЮКСО 16.01.000 ПС

1. Назначение

Камера телевизионная малогабаритная (далее КТ) предназначена для формирования видеосигнала с целью последующей передачи его по кабельной линии связи на видеоконтрольное устройство (далее ВКУ). КТ выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КТ рассчитана на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре $+35^{\circ}\text{C}$. Для работы в условиях низких температур КТ имеет автоматически включающееся устройство подогрева.

2. Технические характеристики

2.1. Напряжение питания, В	15...24;
2.2. Ток потребления, мА, не более:	
- при включенном подогреве	250;
- при выключенном подогреве	110;
2.3. Рабочий диапазон освещенности на объекте наблюдения, лк	0,1...100000;
- для исполнения ХС, лк	0,03...100000
2.4. Объектив, F, мм:	_____ ;
2.5. Угол зрения (в горизонтальной плоскости), град	_____ ;
2.6. Отношение сигнал/шум, дБ, не менее	45;
2.7. Разрешающая способность кадра, ТВ линий	380;
2.8. Амплитуда видеосигнала (на нагрузке 75 Ом), В	1,0;
2.9. Габаритные размеры (без кронштейна и козырька):	
- «МТК-Н2 (ХС)»	Ø 50мм x 50мм;
- «МТК-Н3 (ХС)»	Ø 70мм x 80мм;
2.10. Габаритные размеры (с кронштейном и козырьком) :	
- «МТК-Н2 (ХС)»	Ø 62мм x 155мм;
- «МТК-Н3 (ХС)»	Ø 70мм x 180мм;
2.11. Масса (с кронштейном и козырьком), кг, не более:	
- «МТК-Н2 (ХС)»	0,3;
- «МТК-Н3 (ХС)»	0,35.

3. Подготовка и порядок работы

3.1. Вскрыть упаковку, извлечь камеру телевизионную.

3.2. Определить место установки КТ и произвести разметку по основанию кронштейна, ориентируя его двумя отверстиями вверх.

3.3. Закрепить кронштейн.

3.4. В соответствии с выбранным направлением наблюдения установить КТ на кронштейне в одном из трех крепежных отверстий, сориентировать КТ в пространстве и зафиксировать стопорным винтом.

3.5. Подключить провода жгута КТ к ВКУ и блоку питания в соответствии с маркировкой:

«+» - плюс источника питания;

«-» - минус источника питания;

«V» - выход видеосигнала.

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!

3.6. Включить блок питания и ВКУ согласно инструкции по эксплуатации на эти приборы.

3.7. Ручками регулировки ВКУ установить требуемое качество изображения.

3.8. КТ готова к работе.

4. Комплект поставки

Камера телевизионная	1 шт;	
козырек защитный		1 шт;
кронштейн	1 шт;	
паспорт	1 шт;	
блок питания (пост. по отд. заказу)		1 шт;
упаковка	1 шт.	

5. Свидетельство о приемке

Камера телевизионная малогабаритная «МТК-Н2 / Н3 (ХС)», зав.
№ _____
соответствует ТУ ЮКСО 16.01.000 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 200 г.

Штамп ОТК

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КТ требованиям технических условий ТУ ЮКСО 16.01.000 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

6.3 Гарантии не распространяются на КТ:

- с нарушенными гарантийными пломбами;
- с механическими повреждениями,

а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение).

6.4 Средний срок службы – 8 лет.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресам:

1. Технический Сервисный Центр ЗАО «Охранная техника».
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 60-81-16 (многоканальный)
E-mail: servis@forteza.ru
2. Сервисный Центр ООО «ЭМАН».
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г.
тел./факс: 8-(3912) 33-98-66
E-mail: eman@online.ru
3. Сервисный Центр ФБУ Межрегиональная ремонтно-восстановительная база ГУФСИН по Иркутской области.
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,
ул. Пугачева, 28 А
тел./факс: 8-(3952) 53-23-20
E-mail: [<mrvb.irk@mail.ru>](mailto:mrvb.irk@mail.ru)
4. Сервисный Центр ООО «Фортеза-Юг»
Украина, 65017, г. Одесса, ул. Люстдорфская дор., 5, оф.308.
тел./факс: 8-10-(38-048) 738-55-00 (многоканальный)
E-mail: info@forteza.com.ua

**Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте
www.FORTEZA.ru**