



Пассивный инфракрасный извещатель

EX-35T

Гарантия - 5 лет




ДВОЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛЦЕНЫ.


EX-35T объединяет уникальную линзу двойного действия, запатентованную мультифокусную технологию и регулируемую чувствительность для образования 4-х разных вариантов детекции.

EX-35T расширяет пределы недорогих, но качественных извещателей. Одной и той же линзой вы можете выбрать между широким углом или узким углом увеличенной дальности, многозонной детекцией или с "аллеей для животных".

С дополнением нашей запатентованной мультифокусной технологией к сферическому дизайну линзы EX-35T успешно решает проблемы чувствительности, связанные с изменением диаграммы детекции.




ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ EX-35



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- **Усовершенствованная сферическая мультифокусная линза двойного действия**
Уникальная технология обеспечивает не имеющую аналогов работу с широким или узким углом с многозонным или с "аллеей для животных" распределением зон детекции используя только одну линзу.
- **Выбираемая область детекции**
EX-35T гарантирует надежную и точную работу.
- Широкий угол и узкий угол дальнего действия.
Простым вращением сферической линзы вы можете выбрать широкий или узкий угол (повышенной дальности) действия.
- Многозонное распределение детекции
или "аллея для животных" может быть установлена простым перемещением платы вниз или вверх.



- Запатентованная мультифокусная линза
Создает зоны с высокой вертикальной плотностью, обеспечивая максимальную чувствительность, которая остается стабильной даже в условиях высоких температур.
- Защита от ложных срабатываний
Радиочастотные помехи - более 20 В/м от 100 МГц до 1.2 ГГц
Температурная защита - тревоги нет при изменении температуры от -20° до +50°
- схема шумоподавления
- Избирательный счетчик импульсов (2 или 4 импульса)
- Версия EX-35R для беспроводных систем сигнализации
Питается от литиевого аккумулятора 3 ~ 9 В. Используется с радиопередатчиком. Схема сохранения аккумулятора блокирует работу извещателя на 2 мин. После первого срабатывания. Любое продолжительное движение в течении 2 мин. Вновь включает таймер задержки. Это функция значительно увеличивает срок действия аккумулятора особенно в местах активного движения людей в рабочее время.



ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ



FA-3 кронштейн настенного или потолочного крепления

• Версии:


- EX-35T: стандартная
- EX-35V: с памятью тревог
- EX-35R: для беспроводных систем
- EX-35ID: для адресных систем ID

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------|--|
| Модель | EX-35T |
| Метод детекции | Пассивный ИК |
| Площадь детекции | Широкий угол: 11м x 11м Узкий угол: 17м x 1,7 м |
| Зоны детекции | Широкий угол: 64 зоны Узкий угол: 12 зон |
| Питание | 9.5 ~ 14 В пост. |
| Ток | 18 мА макс. |
| Тревожный выход | Н.з. 28В 0.2А пост. макс. |
| Время тревоги | Прим. 2.5 сек |
| Чувствительность | 1,6° при 0.6м/сек |
| Время разогрева | 30 сек |
| Высота установки | 1.2м ~ 2.4м |
| Рабочая температура | -20 ~ +50° C |
| Влажность | До 95% |
| Счетчик импульсов | 2 или 4 |
| Вес | 90 г |
| Радиочастотная защита | Тревоги нет при 20В/м |

| | |
|-------------------------------------|--|
| R версия (для беспроводной системы) | |
| Модель | EX-35R |
| Тревожный выход | Н.з./н.о. 10В 0.01А макс |
| Интервал тревоги | Выход тревоги неактивен в течении 2 мин. после последней тревоги |
| Время разогрева | Прим. 1 мин. |
| Питание | 3 ~ 9В литиевая батарейка |
| Ток | 3.5мкА (в режиме готовн.) |
| Размеры | Ш70мм x В114мм x Д76мм |
| Время работы | 4 года с литиевой батареей |
| Вес | 142 гр |

РАЗМЕРЫ



Представительство ОПТЭК в странах СНГ:
СТА плюс
127521, Россия, Москва,
ул. Шереметьевская, д. 47-201
Тел.: (095) 219-71-68, 219-99-46
Факс: (095) 219-50-01
E-mail: staplus@orc.ru



ORTEX CO., LTD, (ISO 9001 Certified by LRQA)
4-7-5 Nishinohama Otsu, 520-0801 Japan
TEL(077)524-6047 FAX(077)522-9022
ORTEX AMERICA, INC.
1845 W. 205th St. Torrance, Ca. 90501-1510 U.S.A.
TEL(310)533-1500 FAX(310)533-5910
ORTEX(EUROPE) LTD, (ISO) 9002 Certified by NQA)
Clenmont Road, Crowthall Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.
TEL(01628)631000 FAX(01628)636311