



Погодозащищенные инфракрасные извещатели LX-402/802 подходят для различных уличных применений

- **Извещатели LX-402/802N защищены от попадания воды и насекомых, что очень важно при установке на улице.**
- **Великолепный внутренний дизайн облегчает процесс подключения и установки извещателя.**
- **Привлекательный внешний вид извещателя позволяет использовать его в любом интерьере.**
- **Запатентованное двойное экранирование пироэлемента обеспечивает защиту от попадания прямого солнечного света до 50000 люкс.**

УЛИЧНЫЕ ПАССИВНЫЕ ИК ИЗВЕЩАТЕЛИ LX-402/802N

ОСОБЕННОСТИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

Выбираемая зона детекции

Вы можете выбрать одну из двух зон детекции (многоуровневая или с аллеей для животных) перемещением печатной платы на детекторе и поворотом зеркала.

Исключение зон (LX-402)

Нежелательные зоны детекции могут быть легко исключены с помощью маскирующих полос.

Выбор чувствительности

Выбор счетчика импульсов


Вы можете выбрать значения Test или 2. Режим Test необходим для проведения тестов на движение.

Режим “День/Ночь”

Температурная компенсация

Н.З./Н.О. выходное реле

Защита от засветки 50000 лк



БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Активизация CCD камер, охранной сигнализации и т.д.

Охрана периметра вдоль заборов, гаражей, дверей и т.д.

ОПЦИИ

CA-1W

Настенный кронштейн

По горизонтали: 45 градусов

По вертикали: 0-20 градусов

CA-1C

Потолочный кронштейн

По горизонтали: 45 градусов

По вертикали: 0-20 градусов

CA-3

Металлический кожух с универсальным кронштейном

CA-3U


Уголок (служит для установки CA-3 параллельно периметру)

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Модель	LX-402	LX-802N
Метод детекции	Пассивный ИК	
Область детекции	12 x 15 м Широкий угол	24 x 2 м Узкий угол
Зоны	Мультиуровн. 40 зон Аллея для жив. 18 зон	12 зон 4 зоны
Высота установки	Мультиуровн. 2.5 м Аллея для жив. 1.2 - 1.5 м	
Скорость детекции	0.3 - 1.0 м/сек.	
Чувствительность	3 позиции (Н, М, Л)	
СИД	Загорается при детекции	
Тревога	2 ± 1 сек. (Задержка)	
Тревожный выход	28 В пост. 0.2 А макс.	
Тампер	Открывается при вскрытии	
Счетчик импульсов	2 (20 5 сек.) или TEST (1 импульс)	
Режим День/Ночь	Приблизительно от 10 до 100,000 лк	
Разогрев	Приблизительно 60 сек.	
Питание	10.8 - 13.2 В пост.	
Ток потребления	25 мА макс.	
Установка	На стену (внутри/улица)	
Температура	От -35 С до +50 С	
Влажность	95% макс.	
Масса	170 г.	190 г.
IP	IP 54	
Аксессуары	Винты, полосы маскирования (LX-402)	

* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ



РАЗМЕРЫ



СТА **плюс**

123098, Россия, Москва, ул. Живописная, дом 42, корпус 1
Тел.: (095)784-70-10, http://www.sta.ru, e-mail: info@sta.ru